

**Record di Testa - Tipo record ER0**

Contiene i dati identificativi del file trasmesso da Equitalia Servizi verso la Banca, nel caso in cui gli errori segnalati dall'Amministrazione Finanziaria sono superiori a 27.

Campo	Posizione		Lunghezza	O / F	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a						
1	1	3	3	O	TIPO RECORD	b	Assume il valore "ER0".	
2	4	7	4	O	CODICE FLUSSO	a	Assume il valore del campo "TIPO FLUSSO" del record di testa del flusso controllato	
3	8	12	5	O	BANCA ORDINANTE	n	Codice ABI della Banca ordinante.	
4	13	20	8	O	DATA DI SCADENZA	n		E' la stessa del record di testa del flusso oggetto di segnalazione di esito.
5	21	55	35	O	FILLER	b	Assume il valore blank.	
6	56	58	3	O	PROGRESSIVO ORDINANTE	n	Assume il valore "000"	
7	59	60	2	O	PROGRESSIVO TRASMISSIONE	n		E' lo stesso del record di testa del flusso oggetto di segnalazione di esito.
8	61	61	1	O	TIPO INVIO	b	Assume valore zero.	
9	62	63	2	O	PROGRESSIVO INVIO CORREZIONE	n	Assume valore zero.	
10	64	83	20	O	IDENTIFICATIVO FILE	x		E' l'identificativo del file trasmesso da Equitalia Servizi.
11	84	91	8	O	DATA CREAZIONE FILE	n	E' la data di creazione del file, trasmesso da Equitalia Servizi, espressa nella forma AAAAMMGG.	
12	92	92	1	O	TIPO ESITO	n	Può assumere i valori: - 4 : esito negativo; - 5 : esito positivo (con segnalazione di errori non bloccanti)	
13	93	97	5	O	MITTENTE	n	Codice identificativo di Equitalia Servizi.	Assume il valore "12936"
14	98	102	5	O	RICEVENTE	n	Codice ABI della Banca mittente del flusso oggetto di segnalazione di esito.	
15	103	107	5	O	MITTENTE FILE CONTROLLATO	n		E' lo stesso codice del campo "MITTENTE" del record di testa del flusso oggetto di segnalazione di esito.
16	108	127	20	O	IDENTIFICATIVO FILE CONTROLLATO	x		E' lo stesso valore del campo "IDENTIFICATIVO FILE" del record di testa del flusso oggetto di segnalazione di esito.
17	128	135	8	O	DATA CREAZIONE FILE CONTROLLATO	n		E' la stessa del campo "DATA CREAZIONE FILE" del record di testa del flusso oggetto di segnalazione di esito.
18	136	138	3	O	RELEASE	b		E' lo stesso valore del campo "RELEASE" del record di testa del flusso oggetto di segnalazione di esito.
19	139	256	118		FILLER	x		

**Record dettaglio errori - Tipo record ER1**  
**Contiene i dati degli errori relativi a un record del flusso oggetto di segnalazione di errore.**

Campo	Posizione		Lunghezza	O / F	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a						
1	1	3	3	O	TIPO RECORD	b	Assume il valore "ER1"	
2	4	6	3	O	TIPO RECORD CONTROLLATO	b*	Contiene il valore del campo "TIPO RECORD" presente nel record oggetto di segnalazione di esito.	
3	7	7	1	O	FILLER	n	Assume il valore zero.	
4	8	12	5	O	BANCA ORDINANTE	n*		Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di segnalazione di esito.
5	13	20	8	O	DATA DI SCADENZA	n*		Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di segnalazione di esito.
6	21	55	35	O	TRANSACTION ID	b*		Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di segnalazione di esito.
7	56	58	3	O	PROGRESSIVO ORDINANTE	n*		Contiene il valore del campo corrispondente nel record oggetto di segnalazione di esito.
8	59	65	7	O	PROGR. RECORD FILE LOGICO CONTROLLATO	n		Contiene la posizione del record oggetto di segnalazione di errore nell'ambito del flusso logico controllato.
9	66	67	2	O	PROGRESSIVO RECORD ERRORI	n	Contiene il valore 01 per il primo record riportante gli errori del record oggetto di segnalazione di esito; qualora gli errori siano maggiori di 7, si incrementa di una unità per ogni 7 errori.	
10	68	256	189	O	ERRORI	x	<p>Il campo ha la seguente struttura, ripetuta fino a un massimo di 7 occorrenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posizione del campo (3 n)</li> <li>- Codice errore (3 n)</li> <li>- Tipo errore (1 b)</li> <li>- Contenuto del campo (20 x)</li> </ul> <p>Nel caso di numero errori inferiore a 7 le occorrenze non utilizzate saranno riempite con "zero".</p>	<p>Il sottocampo "Posizione del campo" indica la posizione del campo oggetto di segnalazione di errore; può assumere il valore "999" nel caso di errori non attribuibili ad uno specifico campo;</p> <p>Il sottocampo "Codice errore" contiene uno dei valori previsti nell'Appendice C;</p> <p>Il sottocampo "Tipo errore" può essere valorizzato con "W" (per errori non bloccanti) o con "E" (per errori bloccanti);</p> <p>Il sottocampo "Contenuto del campo" riporta il contenuto del campo oggetto di segnalazione di errore; è allineato a sinistra.</p>

**Record di Coda - Tipo record ER9**  
**Contiene i dati riepilogativi del file trasmesso da Equitalia Servizi verso la Banca.**

Campo	Posizione		Lunghezza	O / F	Descrizione campo	Tipo di dato	Formato e valori	Note
	da	a						
1	1	3	3	O	TIPO RECORD	b	Assume il valore "ER9".	
2	4	7	4	O	CODICE FLUSSO	a		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
3	8	12	5	O	BANCA ORDINANTE	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
4	13	20	8	O	DATA DI SCADENZA	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
5	21	55	35	O	FILLER	b	Assume il valore "blank".	
6	56	58	3	O	PROGRESSIVO ORDINANTE	n	Assume il valore zero.	
7	59	60	2	O	PROGRESSIVO TRASMISSIONE	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
8	61	61	1	O	TIPO INVIO	b		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
9	62	63	2	O	PROGRESSIVO INVIO CORREZIONE	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
10	64	83	20	O	IDENTIFICATIVO FILE	x		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
11	84	91	8	O	DATA CREAZIONE FILE	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
12	92	92	1	O	TIPO ESITO	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
13	93	99	7	O	NUMERO TOTALE ERRORI NON BLOCCANTI	n	E' il numero totale degli errori non bloccanti riscontrati nel flusso oggetto di segnalazione di esito.	
14	100	106	7	O	NUMERO TOTALE ERRORI BLOCCANTI	n	E' il numero totale degli errori bloccanti riscontrati nel flusso oggetto di segnalazione di esito.	
15	107	113	7	O	TOTALE RECORD	n	Numero dei record componenti il file, compresi quello di testa e quello di coda.	
16	114	118	5	O	MITTENTE	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
17	119	123	5	O	RICEVENTE	n		Deve essere lo stesso del record di testa ER0.
18	124	256	133		FILLER	x		